

Sirène sans fil et Flash

ServiceSiren V2

I. Instructions relatives au système :

1. Touches de fonction (situées sur la carte électronique) :

(1) Bouton « Ajouter un bouton » : bouton « Enregistrer l'appel »

(2) N/A

(3) N/A

(4) Ajouter un bouton « Annuler » : bouton « Annuler »

(5) Fun : rétablir les paramètres d'usine



① Ajout Bouton ② N/A ③ N/A ④ Ajout bouton annulation ⑤ Fun

2. Fonctionnement des commutateurs :

Réglage du volume sonore



Désactiver le son



Moyen



BAS



HAUT

3. Paramètres des fonctions :

(1) Ajouter un bouton d'appel :

- Appuyez sur la touche « Ajouter » (touche ①) située sur la carte électronique :

Appuyez sur la « touche d'appel » de chaque bouton d'appel ; vous entendrez « Du », ce qui signifie que la touche d'appel a bien été ajoutée.

Note: Si vous utilisez un bouton d'appel à trois touches, vous devez enregistrer les touches « Appel » et « Alerte » l'un après l'autre.

- ② Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer le bouton d'appel suivant (400 boutons au maximum).
- ③ Appuyez sur la touche « Ajouter » pour quitter.

(2) (2) Ajouter des boutons d'annulation :

(3) ① Appuyez sur la touche « Ajouter un bouton d'annulation » (touche ④) sur la carte électronique :

(4) Appuyez sur la touche « Annuler » de chaque bouton d'appel ; vous entendrez un « Du », ce qui signifie que la touche d'annulation a été ajoutée avec succès.

(5) ② Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer la touche d'annulation suivante (400 touches au maximum).

(6) ③ Appuyez sur la touche « Ajouter un bouton d'annulation » pour quitter.

Restore factory settings / Delete all saved call buttons :

① Appuyez longuement sur la touche « Ajouter » (touche ①) pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez « Du » « Du », puis relâchez la touche « Ajouter ». ② Une fois la réinitialisation aux paramètres d'usine effectuée, l'appareil s'éteindra automatiquement.



Working Voltage: DC9V2A

Working Current: <100mA

Standby Current: <10mA

Sensitivity: <5uV (-106dB)

Volume Output: 30-120dB

Working Environment: -10~50

Working Distance: up to 200meters

II Technical Parameter: